



RCD

J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11

L1/2/3-rozfázování viz E6

PF7-25/2/0,03A

16A/1/B 16A/1/B 16A/1/B 16A/1/B 16A/1/B 16A/1/B 10A/1/B 10A/1/B 10A/1/B

N  
PE  
wl.

N  
PE  
WL.

3Cx2,5 CYKY  
3Cx2,5 CYKY  
3Cx2,5 CYKY  
3Cx2,5 CYKY  
3Cx2,5 CYKY  
3Cx2,5 CYKY  
3Cx2,5 CYKY  
3Cx1,5 CYKY  
3Cx1,5 CYKY

111 pokoj 0,5kW  
112 kuchyň 0,5kW  
112,113 kuchyň předsíň 0,2kW  
112 kuchyň myčka 2,4kW  
114 koupelna sušička 2,8kW  
114 koupelna pračka 2,8kW  
rezerva druhý pokoj  
111,112 kuchyň pokoj  
113,114 předsíň koupelna druhý pokoj

ČM

číslo místnosti/pro byt 11/  
viz montážní schéma 1-3NP  
rozdávěč shodný pro všechny byty

NAPÁJENÍ: 1x240V+PE+N, AC 50Hz

OCHRANA:automatické odpojení od zdroje TN-C-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Ing. Edvin Bartoš			
Stavba: Zákřejsova 9 - rekonstrukce bytového domu		Č.zakázky:	
Stavebník: SMO, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz		Datum: 06/2014	
Místo stavby: p.st. 966, č.p. 972, k.ú. Přívoz, ul. Zákřejsova 9, Ostrava - Přívoz		Měřítka: A4	
Výkres: Rozváděč RB - obvodové schéma		Č.výkr.: E10 02	

